






FIXTURE																																					
NAME	ORBITAL LEAF IP65 "FLOW CONTROL LOOK"																																				
REFERENCE	650546 TEXT. BLACK 3400K 650547 TEXT. WHITE 3400K 650566 TEXT. BLACK 4000K* 650567 TEXT. WHITE 4000K* 650586 TEXT. BLACK HALOSPHERE** 650587 TEXT. WHITE HALOSPHERE**																																				
SPECIFICATIONS	 <table border="1"> <tr> <td>Safe distance to object</td> <td>0,1m</td> </tr> <tr> <td>Lamp type</td> <td>Annular LED array</td> </tr> <tr> <td>CCT</td> <td>2700K/3000K*/3000K>1800K**</td> </tr> <tr> <td>Luminous flux</td> <td>1460lm/1486lm*/1230lm**</td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>12,3W/12,7W**</td> </tr> <tr> <td>Current</td> <td>350mA</td> </tr> <tr> <td>Forward voltage</td> <td>35,1V/36V**</td> </tr> <tr> <td>Symbol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gear</td> <td>Converter not incorporated</td> </tr> <tr> <td>IP / Class</td> <td>IP65</td> </tr> <tr> <td>Application</td> <td>Interior - Ceiling Mounted</td> </tr> <tr> <td>Orientability</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td>Dimmability</td> <td>CCR, PWM dimmable/CCR dimmable**</td> </tr> <tr> <td>Beam angle</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td>CRI</td> <td>92/87**</td> </tr> <tr> <td>SDCM</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Installation depth / cut out</td> <td>45mm Ø125mm</td> </tr> </table>	Safe distance to object	0,1m	Lamp type	Annular LED array	CCT	2700K/3000K*/3000K>1800K**	Luminous flux	1460lm/1486lm*/1230lm**	Power	12,3W/12,7W**	Current	350mA	Forward voltage	35,1V/36V**	Symbol		Gear	Converter not incorporated	IP / Class	IP65	Application	Interior - Ceiling Mounted	Orientability	None	Dimmability	CCR, PWM dimmable/CCR dimmable**	Beam angle	120°	CRI	92/87**	SDCM	3	Weight	0,5	Installation depth / cut out	45mm Ø125mm
Safe distance to object	0,1m																																				
Lamp type	Annular LED array																																				
CCT	2700K/3000K*/3000K>1800K**																																				
Luminous flux	1460lm/1486lm*/1230lm**																																				
Power	12,3W/12,7W**																																				
Current	350mA																																				
Forward voltage	35,1V/36V**																																				
Symbol																																					
Gear	Converter not incorporated																																				
IP / Class	IP65																																				
Application	Interior - Ceiling Mounted																																				
Orientability	None																																				
Dimmability	CCR, PWM dimmable/CCR dimmable**																																				
Beam angle	120°																																				
CRI	92/87**																																				
SDCM	3																																				
Weight	0,5																																				
Installation depth / cut out	45mm Ø125mm																																				

INSTALLATION

① Make hole Ø125mm (127mm)
(min. depth hollow ceilings: 45mm)




② Make electrical connection
with two terminal blocks







- ⚠ ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!
- ⚠ AMBIENT TEMPERATURE IN CEILING: max. 40°C

DETAIL "HEATSHRINKABLE CRIMP SEALED CONNECTOR":




- Join 2 cables per pole in 1 connector
- Crimp connector with tool
- Heat connector (400°C) until resin runs out slightly. (this could last 1-2 minutes)

③ Deform the leaf springs by hand and
push the luminaire gently into the hole



④ Switch on mains power supply



- NL** Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.
- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installeateur.
 - Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
 - De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van TAL nv.
 - De elektro-installeateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
 - Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
 - Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.
- EN** Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.
- Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
 - This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
 - The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
 - The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
 - Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
 - Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.
- DE** Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.
- Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
 - Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
 - Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
 - Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
 - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
 - Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.
- FR** Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.
- L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
 - Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
 - La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
 - L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
 - Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
 - Eteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.